




T1 "一枝花" single blossom迷你LED手电筒



## 产品描述:

这是一款非常小巧的手电筒，长度还不到10厘米。使用1节AA尺寸电池，通过轻触尾部开关可进行亮度转换，分别中亮、低亮、高亮，每次开启默认中亮。优秀的反射系统，光斑圆润柔和，使用Energizer L91一次性锂电池高亮可达112流明！低亮时可续航122小时！

独有的自紧压结构及一体化筒身设计让T1散热更快更均匀，你会发现手电整体都在散热，不只是头部散热，这就是卫途“全身导热”技术。而且全身导热会让电池仓保持一个温暖的温度，更有利子电池的发挥，在寒冷的环境，这尤为重要！电池反接也不会损坏手电，即使放在平滑桌面上也不容易滚动跌落，而且手电可倒立于桌面。T1非常适合装进口袋里，或是放在床头柜以及应急包内，是你必备的EDC佳品。有黑色和紫红色两种颜色可选，可作为礼品赠送给你所爱的人！

## 产品特点:

- 外壳材质：航空铝材，表面阳极氧化处理
- 反光系统：全反射透镜或者铝合金反光杯
- 光源：一颗大功率X-LED，峰值光效可达176LM/W，寿命约50,000小时
- 亮度：

使用Energizer L91一次性锂电池测试：	中亮	低亮	高亮
光通量(流明)	40	3.5	112
续航时间(小时)	12	122	1.7
光强度(坎德拉)	378	33	1057
照射距离(米)	39	11.5	65

- 电池：使用1节AA镍氢充电电池或者1节1.5V碱性5号电池及1节一次性锂电池
- 开关：尾部按钮开关，50,000次按压寿命
- 无铅线路板
- 防反接保护
- 无频闪、无噪音
- 钢化玻璃镜片
- 不锈钢镜片保护压圈
- 筒身防滑、防滚设计
- 耐磨损梯形顺滑螺纹
- 筒身末端面导电设计
- 镀金弹簧
- 通过1米耐摔测试
- O圈防水，防护等级可达IP67
- 每只手电都有独有的序列号
- 尺寸：(直径)18.5mm, (头部防滚位直径)21mm, (长度)94mm
- 重量：约35克（不含电池）
- 附送手绳、防水圈

## 操作说明:

- 首先逆时针拧开手电筒尾盖，并使用电量充足的优质电池，电池正极朝向灯头方向装入，顺时针拧紧尾盖。
- 手电筒具有正负极反接保护功能，即使您电池安装方向错误，手电也不会损坏，只是无法点亮，此时请及时检查电池是否反接。
- 安装电池后用力按压一次尾部开关按钮，开关有“咔哒”声响，点亮手电筒。每次开启默认为中亮档位。
- 开启手电后，轻按尾部开关，亮度切换为低亮，再次轻按，切换为高亮。按此方式反复操作，亮度档位即为循环转换。在任何档位用力按下开关，会有“咔哒”声响，手电关闭。
- 使用过程中，当电池电量下降，手电筒灯光会明显变暗，请及时更换电池。

## 使用提示:

- 请勿自行拆卸部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 卫途“全身导热”技术会让手电内部热量及时导出，因此手电使用中发热是正常现象。
- 长期使用后，手电的防水圈可能会老化。请您及时更换防水圈以维持手电的防水性能。
- 长期使用，手电筒尾部螺纹的润滑脂会减少，为了保持螺纹顺滑，请及时使用专业润滑油来润滑螺纹。
- 请及时清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，尤其是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，有可能是接触面有污渍导致，尝试用酒精棉签清洁导电接触面。
- 由于电池会自放电，所以建议您在长期不使用手电时，将电池取出。
- 此手电防水效果优良，但不可作为专业潜水手电使用。
- 请不要在手电点亮时直接照射眼睛，以免造成视力损伤，并远离儿童。

## 相关认证:




大连光明和电贸易有限公司

邮编: 116091  
电话: +86 0411-84618462  
传真: +86 0411-84618463  
网址: www.weltool.com  
地址: 中国辽宁省大连市甘井子区汇利街69号24层3、4号



T1 "Single Blossom" Mini LED Flashlight



## Product Introduction:

Small in size but phenomenal in capabilities! Less than 10 centimeter in length, with an output of 112 lumens from 1 AA battery (w/Energizer L91) and overall runtime over 122 hour! Advanced reflector system or TIR gives the perfect beam and bright light. Touch the tail cap to switch between Medium (default), Low and High output.

The unique build of the T1 encourages rapid heat dissipation by using proprietary unibody construction and precisely fitted LED modules. Weltool's "Full Body Dissipation" technology passes the heat generated by the LED throughout the entire flashlight body instead of solely at the bezel. This technology keeps the battery tube at a constant temperature for optimal performance, a true advantage in cold environments!

Safety is paramount with reverse polarity protection and an anti-rolling designed body that give T1 tail-standing capability. T1 is perfectly sized for the pocket as an EDC tool, and equally at home on the nightstand or in the emergency cabinet. With Black and Deep Red to choose from, it is the perfect choice as a gift for that special person.

## Product Specifications:

- Body: Aerospace Aluminum with surface anodization
- Lens: TIR Lens or Aluminum Reflector
- LED: Featuring X-LED (176LM/W, lifetime over 50,000 hours)
- Output Modes:

With Energizer L91 Lithium Battery:	Medium	Low	High
Output (LM)	40	3.5	112
Runtime (H)	12	122	1.7
Beam Distance(M)	39	11.5	65
Peak Beam Intensity (cd)	378	33	1057

- Battery: 1 x AA NiMH, 1 x AA Alkaline, or 1 x AA lithium battery
- Switch: Tail Switch, 50,000 presses
- Lead-free circuit
- Reverse Polarity protection
- PWM free, no running noise
- Hardened Lens
- Stainless steel bezel
- Anti-slip, Anti-roll design
- Square thread
- Gold plated springs
- 1 meter shock tested
- O-ring with waterproof rating of IP67
- Individually serialized
- 18.55 mm (Diameter) x 21mm (Bezel) x 94mm (length)
- Weight: 35 gram (w/o battery)
- Including lanyard, O-ring

## Operating Instructions:

- Turn the tailcap counter-clockwise to open, insert a high quality battery with the positive end towards the light bezel and tighten the tailcap by turning clockwise.
- The T1 has reverse polarity protection against battery inserted in the wrong orientation. If the flashlight fails to turn on, please check the battery is inserted correctly.
- Press the tail switch until it "clicks" to turn on. The default brightness level is "Medium".
- Once the flashlight is "ON", press the tail switch halfway down to switch output mode in order from "Medium -> Low -> High" and repeat. Press the tail switch until it "clicks" in any mode to turn off the flashlight.
- When the battery is depleted during use, the light output will drop to a lower level. Please change to a new battery.

## Related Certification:



Dalian Gentile Trade Co., Ltd.

Zip Code: 116091  
Tel: +86 0411-84618462  
Fax: +86 0411-84618463  
Website: www.weltool.com  
Address: Room 3&4, 24th Floor, No.69 Huili Street,  
Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning  
Province, China





### 產品描述:

T1 “一枝花” single blossom迷你LED手電筒



這是一款非常小巧的手電筒，長度還不到10厘米。使用1節AA尺寸電池，通過輕觸尾部開關可進行亮度轉換，分別中亮、低亮、高亮，每次開啟默認中亮。優秀的反射系統，光斑圓潤柔和，使用Energizer L91一次性鋰電池高亮可達112流明！低亮時可續航122小時！

獨有的自繁壓結構及一體化簡身設計讓T1散熱更快更均勻，你會發現手電整體都在散熱，而不只是頭部散熱，這就是衛途“全身導熱”技術。而且全身導熱會讓電池倉保持一個溫暖的溫度，更有利於電池的發揮，在寒冷的環境，這尤為重要！電池反接也不會損壞手電，即使放在平滑桌面上也不容易滾動跌落，而且手電可倒立於桌面。T1非常適合裝進口袋裡，或是放在床頭櫃以及應急包內，是你必備的EDC佳品。有黑色和紫紅色兩種顏色可選，可作為禮品贈送給你所愛的人。

### 產品特點:

- 外殼材質：航空鋁材，表面陽極氧化處理
- 反光系統：全反射透鏡或者鋁合金反光杯
- 光源：一顆大功率X-LED，峰值光效可達176LM/W，壽命約50,000小時
- 亮度：

使用Energizer L91一次 性鋰電池測試：	中亮檔	低亮檔	高亮檔
光通量（流明）	40	3.5	112
續航時間（小時）	12	122	1.7
光強度（坎德拉）	378	33	1057
照射距離（米）	39	11.5	65

- 電池：使用1節AA鎳氫充電電池或者1節1.5V鹼性5號電池及1節一次性鋰電池
- 開關：尾部按鈕開關，50,000次按壓壽命
- 無鉛線路板
- 防反接保護
- 無頻閃、無噪音
- 鎔化玻璃鏡片
- 不銹鋼鏡片保護壓圈
- 簡身防滑、防滾設計
- 耐磨損梯形順滑螺紋
- 簡身末端導電設計
- 鏡金彈簧
- 通過1米耐摔測試
- 0圈防水，防護等級可達IP67
- 每隻手電都有獨有的序列號
- 尺寸：(直徑)18.5mm, (頭部防滾直徑)21mm, (長度)94mm
- 重量：約35克（不含電池）
- 附送手繩、防水圈

### 操作說明:

- 首先逆時針擰開手電筒尾蓋，並使用電量充足的優質電池，電池正極朝向燈頭方向裝入，順時針擰緊尾蓋。
- 手電筒具有正負極反接保護功能，即使您電池安裝方向錯誤，手電也不會損壞，只是無法點亮，此時請及時檢查電池是否反接。
- 安裝電池後用力按壓一次尾部開關按鈕，開關有“咔噠”聲響，點亮手電筒。每次開啟默認為中亮檔位。
- 開啟手電後，輕按尾部開關，亮度切換為低亮，再次輕按，切換為高亮。按此方式反復操作，亮度檔位即為循環轉換。在任何檔位用力按下開關，會有“咔噠”聲響，手電關閉。
- 使用過程中，當電池電量下降，手電筒燈光會明顯變暗，請及時更換電池。
- 由於電池會自放電，所以建議您在長期不使用手電時，將電池取出。
- 此手電防水效果優良，但不可作為專業潛水手電使用。
- 請不要在手電點亮時直接照射眼睛，以免造成視力損傷，並遠離兒童。


### 使用提示:

- 請勿自行拆卸部件，否則將會導致保修失效並可能損壞手電。
- 衛途“全身導熱”技術會讓手電內部熱量及時導出，因此手電使用中發熱是正常現象。
- 長期使用後，手電的防水圈可能會老化。請您及時更換防水圈以維持手電的防水性能。
- 長期使用，手電筒尾部螺紋的潤滑脂會減少，為了保持螺紋順滑，請及時使用專業潤滑脂來潤滑螺紋。
- 請及時清潔手電的導電接觸面以保證手電的正常工作，尤其是當手電出現異常的閃爍或者無法點亮的時候，有可能是接觸面有污漬導致，嘗試用酒精棉簽清潔導電接觸面。

### 相關認證:



T1 《La Fleur》 Mini LED Torche



### Description du produit:

C'est une lampe de poche de petite taille mais phénoménale en capacités! Son longueur est moins de 10 centimètres, Elle a une sortie de 112 lumens par 1 pile AA (par Energizer L91) et une autonomie totale de plus de 122 heures! Le système de réflecteur avancé donne le faisceau parfait et la lumière brillante. Pressez l'interrupteur arrière pour basculer entre la sortie moyenne (par défaut), basse et haute.

La construction unique du T1 favorise la dissipation rapide de la chaleur en utilisant une construction complète brevetée et des modules LED ajustés avec précision. La technologie " Dissipation par Corps Complet" de Weltool transmet la chaleur sur l'ensemble du corps de la lampe et non seulement sur la lunette. Cette technologie maintient le tube de la batterie à une température constante pour une performance optimale, un véritable avantage dans les environnements froids! La sécurité est primordiale avec la protection contre l'inversion de polarité et un corps conçu anti-roulement qui donne T1 la capacité à se tenir par la queue. T1 est parfaitement dimensionné pour la poche en tant qu'outil EDC, et également à la maison sur la table de chevet ou dans l'armoire d'urgence. Avec Noir et Rosé foncé à choisir, c'est un choix parfait comme un cadeau pour des personnes particulières.

### Caractéristiques:

- Aluminium aérospatial avec anodisation de surface
- Objectif: Réflecteur en aluminium
- LED: X-LED (176LM / W, durée de vie de plus de 50 000 heures)
- Modes de sortie

Avec la batterie au lithium Energizer L91:	Moyen	Bas	Fort
Flux (LM)	40	3.5	112
Autonomie (H)	12	122	1.7
Intensité Lumineuse (cd)	378	33	1057
Distance de projection (M)	39	11.5	65

- Accumulateur: 1 pile AA Ni-MH, 1 pile AA alcaline ou 1 pile AA au lithium
- Interrupteur de queue, 50 000 presses de vie
- Circuit sans plomb
- Protection contre l'inversion de polarité
- PWM libre, pas de bruit de fonctionnement
- Lentille durcie
- Lunette en acier inoxydable
- Conception d'Antidérapante, Anti-roulement
- Fil Échelle lisse résistant à l'usure
- Conception conductrice de la surface d'extrémité du canon
- Ressorts plaqués or
- Résistance aux chutes de 1 m
- Joint torique étanche IP67
- Individuellement sérialisé
- Taille: 18.55 mm (diamètre) x 21 mm (lunette) x 94 mm (longueur)
- Poids: 35 grammes (sans batterie)
- Avec dragonne, Joint

### Mode d'emploi:

- Tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, insérez une pile de haute qualité avec l'extrémité positive vers la lunette et serrez le capuchon en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le T1 dispose d'une protection contre l'inversion de polarité lorsque la batterie est insérée dans le mauvais sens. Si la lampe de poche ne s'allume pas, veuillez vérifier que la pile est insérée correctement.
- Appuyez sur l'interrupteur de la queue jusqu'à ce qu'il "clique" pour allumer. Le niveau de luminosité par défaut est "Moyen".
- Une fois que la lampe de poche est allumée, appuyez à demi sur l'interrupteur de queue pour commuter le mode de sortie dans l'ordre de "Moyenne -> Basse -> Haute" et répétez. Appuyez sur l'interrupteur de la queue jusqu'à ce qu'il "clique" dans n'importe quel mode pour éteindre la lampe de poche.
- Lorsque la batterie est épuisée pendant l'utilisation, la sortie de la lumière baisse à un niveau inférieur. Veuillez changer pour une nouvelle batterie.

### Indice d'utilisation:

- Le démontage non autorisé peut annuler la garantie et endommager la lampe de poche.
- La technologie "Dissipation de corps complet" de Weltool transfère la chaleur pendant l'utilisation loin de la lumière. La lumière va chauffer pendant l'utilisation.
- Remplacez le joint torique au besoin pour maintenir l'étanchéité de la lampe de poche.
- Lubrifiez les filetages avec un lubrifiant de qualité professionnelle pour maintenir le bon fonctionnement des filetages.
- Nettoyez régulièrement les surfaces de contact conductrices pour maintenir le fonctionnement de la lampe de poche. En cas de fonctionnement irrégulier ou si la lampe de poche ne s'allume pas, nettoyez les surfaces conductrices avec des tampons imbibés.
- Retirez les piles pendant le stockage.
- Cette lampe de poche n'est pas conçue pour être utilisée comme lampe de plongée.
- Ne faites pas briller la lampe directement dans les yeux et gardez hors de portée des enfants.

### Certification:



La société à responsabilité limitée de Commerce de Gentile de Dalian  
Code postal: 116091  
Téléphone: +86 0411-84618462  
Fax: +86 0411-84618463  
Site: www.weltool.com  
Adresse : No. 3, 4 de 24ème étage Rue de Huili,  
district de Gangjingzi, Dalian, Liaoning

